

# PRO+ 1X Series

## PRO+ 1X Series circuit breaker design chart

PRO+ 1X Series

sulakemitoitustaulukko

### Number of luminaires per circuit breaker

Kytettävien valaisimien enimmäismäärä

|         |    |      |        | B10 A | B16 A | C10 A | C16 A |
|---------|----|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| PRO+ 1X | 25 | 25 W | 0,12 A | 80    | 130   | 80    | 130   |
|         | 33 | 33 W | 0,15 A | 60    | 100   | 60    | 100   |
|         | 40 | 42 W | 0,19 A | 50    | 80    | 50    | 80    |
| PRO+ 2X | 50 | 50 W | 0,25 A | 40    | 60    | 40    | 60    |
|         | 65 | 65 W | 0,30 A | 30    | 50    | 30    | 50    |

### Inrush current peak

Käynnistysvirtapiikki

PRO+ 1X

13A, t = 16μs (50 % of I<sub>peak</sub>)

PRO+ 2X

2 x [13A, t = 16μs] (50 % of I<sub>peak</sub>)

### Earth leakage current

Maavuotovirta

0,05 mA

0,10 mA