

PRO Flow L - Z models

PRO Flow L - Z models circuit breaker design chart
PRO Flow L - Z mallit sulakemitoitustaulukko

				Number of luminaires per circuit breaker Kytettävien valaisimien enimmäismäärä				
				Type	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
PRO Flow L 48-	350	51 W	0,2 A	Type 1a	3	6	6	10
	500	72 W	0,3 A					
	600	86 W	0,4 A					
	700	101 W	0,5 A					
	850	123 W	0,5 A					
	1050	153 W	0,7 A					
PRO Flow L 64-	350	67 W	0,3 A	Type 1a	3	6	6	10
	500	95 W	0,4 A					
	600	114 W	0,5 A					
	700	133 W	0,6 A	Type 2a	2	3	3	5
	850	162 W	0,7 A					
	1050	201 W	0,9 A					
PRO Flow L 80-	350	83 W	0,4 A	Type 2a	2	3	3	5
	500	118 W	0,6 A					
	600	141 W	0,7 A					
	700	166 W	0,8 A					
	850	204 W	0,9 A					
	1050	252 W	1,1 A					
PRO Flow L 96-	350	99 W	0,5 A	Type 2a	2	3	3	5
	500	141 W	0,6 A					
	600	168 W	0,8 A					
	700	200 W	0,9 A					
	850	242 W	1,1 A					
	920	263 W	1,2 A					
	1000	284 W	1,3 A					
PRO Flow L 44-	350	47 W	0,2 A	Type 1a	3	6	6	10
	500	66 W	0,3 A					
	600	79 W	0,4 A					
	700	92 W	0,4 A					
	850	113 W	0,5 A					
	1050	141 W	0,6 A					

				Number of luminaires per circuit breaker Kytettävien valaisimien enimmäismäärä				
				B10	B16	C10	C16 A	
				A	A	A		
Type								
PRO Flow L 60-	350	63 W	0,3 A					
	500	89 W	0,4 A					
	600	107 W	0,5 A	Type 1a	3	6	6	10
	700	125 W	0,6 A					
	850	152 W	0,7 A					
	1050	191 W	0,9 A	Type 2a	2	3	3	5

Type	Inrush current peak Käynnistysvirtapiikki	Earth leakage current Maavuotovirta
Type 1a	65A, t = 330µs (50 % of I _{peak})	0,2 mA
Type 2a	2 x [65A, t = 330µs] (50 % of I _{peak})	0,4 mA