


DODO Series

DODO Series Installation notes for electrically skilled persons
DODO Series Asennusohjeet sähköalan ammattilaisille

Preinstalled cable

	EN		FI	SE	DE
L	BN	BROWN	RU	BR	BR
N	BU	BLUE	SI	BL	BL
PE	GN-YE	GREEN-YELLOW	KE-VI	GR-GU	GN-GE
DA+	WH	WHITE	VA	VT	WS
DA-	BK	BLACK	MU	SV	SW

IPD WD 5P2,5

1	L
N	N
	PE
2	DA +
3	DA -

- EN** Control circuit must be provided with cable which is insulated according to the mains voltage.
- FI** Ohjauspiirissä on käytettävä verkkojännitteen mukaan eristettyjä johtimia.
- SE** Styrkrets måste ha kabel som är isolerad enligt nätspänningen.
- DE** Der Steuerkreis muss mit einem Kabel versehen sein, die entsprechend der Netzspannung isoliert ist.

DODO Series circuit breaker design chart DODO Series sulakemitoitustaulukko

Number of luminaires per circuit breaker
Kytettävien valaisimien enimmäismäärä

	TYPE B			Type C			Inrush current peak	Earth leakage current
	B10 A	B16 A	B20 A	C10 A	C16 A	C20 A	Käynnistysvirtapiikki	Maavuotovirta
Dodo450	17	20	22	19	30	36	18,9 A t = 30 us (50 % of Ipeak)	<0,8mA
Dodo500	13	20	22	13	21	27		<0,8mA
Dodo650	9	13	15	9	15	19	25 A t = 210 us (50 % of Ipeak)	<1,3mA
Dodo700	9	13	15	9	14	18		<1,3mA
Dodo900	6	10	11	6	10	13	2 x 18,9 A t = 30 us (50 % of Ipeak)	<1,3mA

